

## UTILISATION POSTES ANALOGIQUES

**Transférer un appel** : R + N° Poste + raccrocher

**Reprendre un appel si le poste ne répond pas** : R 2

**Répondre à un 2eme Appel**: R 60

**Va et Vient** : R 3

**Conférence** : Après appel et réponse du 2eme correspondant : R 64

**Intercepter un appel** : 71 + N° Poste

**Intercepter appel General** : 72

**Renvoyer ses appels** :791+ N° poste ou 791 + 0 et N° extérieur

**Annuler le renvoi** : 790

**Initialiser sa messagerie vocale**( si le poste dispose d'une boîte vocale) :

Taper 67+ entrer un code secret + enregistrer son NOM selon les Instructions du guide vocal

**Personnaliser son annonce** : Taper 70+ 1+1+Enregistrer + # (suivre le guide vocal)

**Configuration du répondeur mode répondeur simple** : Taper 70+1+ 5+ 2+ #

**Configuration du répondeur mode répondeur enregistreur** : Taper 70+1+ 5 + 1+ #

**Modifier son code secret** : Taper 70+4+1+Ancien code+ Nouveau code + #

**Consulter sa messagerie vocale** :

*(au décroché indication du Nbre de messages + voyant clignote)*

Taper 67+ code secret + suivre le guide vocal

1:Ecouter le message

2:Effacer le message

3:Rappeler l'auteur du message

4:Message suivant

5:Message précédent

## UTILISATION POSTES EASY

**Transférer un appel** : N° Poste + raccrocher ou touche 

**Reprendre un appel si le poste ne répond pas** : utiliser la touche de coupure   
Puis reprendre la ligne qui clignote

**Recevoir un 2eme appel** : appuyer sur la touche de ligne qui clignote

**Va et Vient** : passer alternativement d'une touche de ligne à l'autre

**Conférence** : Après appel et réponse du 2eme correspondant : 64

**Intercepter un appel** : 71 + N° Poste

**Intercepter appel General** : 72

**Renvoyer ses appels** : touche  ou 791+ N° (Poste ou 0 + N° extérieur)

**Annuler le renvoi** : touche  ou 790

**Bis**: touche  ou 77

**Fréquences vocales pour appel de serveurs** : 61 puis taper tous les codes demandés par le serveur

**Transférer un appel à l'extérieur** : après appel du 2eme correspondant, touche 

**Personnaliser son poste** (luminosité et sonnerie):  5

**Contraste** : 3 2 appuyer successivement sur 1 pour choisir le niveau et valider avec #

**Sonnerie** : 3 1 appuyer sur 1 pour le timbre , sur 2 pour le volume et valider avec #

**Initialiser sa messagerie vocale** ( si le poste dispose d'une boîte vocale) :

Appuyer sur la touche  + entrer un code secret + enregistrer son NOM selon les Instructions du guide vocal

**Personnaliser son annonce** : Touche  5+1+1+ Enregistrer + # (suivre le guide vocal)

**Configuration du répondeur mode répondeur simple** : Touche  5+ 1+ 5 + 2 + #

**Configuration du répondeur mode répondeur enregistreur** : Touche  5+ 1+ 5 + 1+ #

**Modifier son code secret** : Touche  : 5 + 4 + 1+ Ancien code + Nouveau code + #

### **Consulter ses messages**

(voyant  clignote)

Touche 

L'afficheur indique le Nbre de messages VOIX (messagerie vocale) et TEXTE(appels non répondus)

### Pour consulter les messages voix

Touche 1 + code secret

1:Ecouter le message

2:Effacer le message

3:Rappeler l'auteur du message

4:Message suivant

5:Message précédent

### Pour consulter les messages textes

Touche 3

Le dernier N° qui a appelé s'affiche

Touche  pour passer au suivant

Touche  pour passer au précédent

Touche  pour rappeler le N° en cours

Touche  en appui prolongé pour effacer le N° en cours

## UTILISATION POSTES PREMIUM

**Transférer un appel** : N° Poste ou touche programmée + raccrocher ou touche 

**Reprendre un appel si le poste ne répond pas** : utiliser la touche de coupure 

Puis reprendre la ligne en attente

**Recevoir un 2eme appel** : appuyer sur la touche de ligne qui clignote

**Va et Vient** : passer alternativement d'une touche de ligne à l'autre

**Conférence** : Après appel et réponse du 2eme correspondant : 64 ou touche programmée

**Intercepter un appel** : 71 + N° Poste

**Intercepter appel General** : 72

**Renvoyer ses appels** : touche  ou 791+ N° (Poste ou 0 + N° extérieur)

**Annuler le renvoi** : touche  ou 790

**Bis** : touche  ou 77

**Fréquences vocales pour appel de serveurs** : 61 puis taper tous les codes demandés par le serveur

**Transférer un appel à l'extérieur** : après appel du 2eme correspondant, touche 

**Personnaliser son poste** (luminosité et sonnerie):  5

**Contraste** : 3 2 appuyer successivement sur 1 pour choisir le niveau et valider avec #

**Sonnerie** : 3 1 appuyer sur 1 pour le timbre , sur 2 pour le volume et valider avec #

**Initialiser sa messagerie vocale** ( si le poste dispose d'une boîte vocale ) :

Appuyer sur la touche  + entrer un code secret + enregistrer son NOM selon les Instructions du guide vocal

**Personnaliser son annonce** : Touche  5 + 1+1+  Enregistrer + #

Touche 1 pour réécouter et # pour confirmer l'annonce

**Configuration du répondeur mode répondeur simple** : Touche  5+ 1+ 5 + 2 + #

**Configuration du répondeur mode répondeur enregistreur** : Touche  5+ 1+ 5 + 1+ #

**Modifier son code secret** : Touche  5 + 4 + 1+ Ancien code + Nouveau code + #

### **Consulter ses messages**

(voyant  clignote)

Touche 

L'afficheur indique le Nbre de messages VOIX (messagerie vocale) et TEXTE(appels non répondus)

### Pour consulter les messages voix

Touche 1 + code secret

1:Écouter le message

2:Effacer le message

3:Rappeler l'auteur du message

4:Message suivant

5:Message précédent

### Pour consulter les messages textes

Touche 3

Le dernier N° qui a appelé s'affiche

Touche  pour passer au suivant

Touche  pour passer au précédent

Touche  pour rappeler le N° en cours

Touche  pour effacer le N° en cours

## UTILISATION POSTES ADVANCED

**Transférer un appel** : N° Poste ou touche programmée + raccrocher ou touche 

**Reprendre un appel si le poste ne répond pas** : utiliser la touche de coupure   
Puis reprendre la ligne en attente

**Recevoir un 2eme appel** : appuyer sur la touche de ligne qui clignote

**Va et Vient** : passer alternativement d'une touche de ligne à l'autre

**Conférence** : Après appel et réponse du 2eme correspondant : 64 ou  touche CONF

**Intercepter un appel** : 71 + N° Poste

**Intercepter appel General** : 72

**Renvoyer ses appels** : touche  ou 791+ N° (Poste ou 0 + N° extérieur)

**Annuler le renvoi** : touche  ou 790

**Fréquences vocales pour appel de serveurs** : Touche FV ou 61 puis taper tous les codes demandés par le serveur

**Transférer un appel à l'extérieur** : après appel du 2eme correspondant, touche 

**Personnaliser son poste** (luminosité et sonnerie):  PERSO REGLER

Luminosité: LUMIN + Choisir le niveau Ecran et Icône et valider avec OK

Sonnerie : MELOD + Choisir Melod et Volume et valider avec OK

**Initialiser sa messagerie vocale** ( si le poste dispose d'une boite vocale) :

Appuyer sur la touche  + entrer un code secret + enregistrer son NOM selon les Instructions du guide vocal

**Personnaliser son annonce** :  PERSO + BTE VOC + PERSO + ENREG

Enregistrer l'annonce +STOP. On peut Ecouter, Enregistrer à nouveau et Confirmer avec OK

**Configuration du répondeur mode répondeur simple ou enregistreur** :  PERSO + BTE VOC

 MODE: Choisir et valider avec OK

**Modifier son code secret** :  PERSO + OPTION + CODE + Ancien code + Nouveau code + OK

### **Consulter ses messages**

(voyant  clignote)

Touche 

L'afficheur indique le Nbre de messages VOIX (messagerie vocale) et TEXTE (appels non répondus)

#### Pour consulter les messages voix

Touche VOIX + code secret + MSG

Appuyer sur les touches correspondantes pour Ecouter, Effacer, passer au Suivant ou au Précédent

#### Pour consulter les messages textes

Touche TEXTE

Le dernier N° qui a appelé s'affiche

Appuyer sur les touches correspondantes pour Appeler ce N°, Effacer, passer au Suivant ou au Précédent

## UTILISATION POSTE OPERATEUR ADVANCED

**Entrée en programmation :**  PERAT

Mot de passe : 19541954 OK

### **Modification mot de passe opérateur**

Après entrée en programmation

Touche AVANCE,  MOTDEP

Ancien mot de passe (help1954) OK, nouveau mot de passe (19541954) OK, confirmer 19541954 OK

### **Mise à l'heure :**

Après entrée en programmation (Mot de passe 19541954)

Touche HORLOG: Entrer la date et l'heure et valider avec OK

### **Programmation du Répertoire Collectif :**

Après entrée en programmation

Touche REP COL

L'afficheur indique le 1er N° Abrégé ( 8000) avec le N° Téléphone si il est programmé, ou Entrée Libre si il est vide ou Entrée Libre si il est vide

Touche CHANGE :Taper le Nom OK Taper le N° Téléphone 10 chiffres OK

Pour enregistrer un autre N° Abrégé touche PREC,SUIV ou  NOUV

### **Modification d'un nom de poste :**

Après entrée en programmation

Touche ABONNE

Destinataire : taper le N° du poste

Touche NOM :Modifier et OK

### **Enregistrement Boite Vocale Générale( si nécessaire )**

Après entrée en programmation

Touche AVANCE,  Touche MV , Touche GALMBX, Touche ENREG

Lancer l'enregistrement ENREG

Enregistrer l'annonce +STOP. On peut Ecouter, Enregistrer à nouveau et Confirmer avec OK

### **Lecture messages Boite Vocale Générale**

Touche 

Touche GEN MBX

Mot de passe( 19541954)

Touche MSG

Appuyer sur les touches correspondantes pour Ecouter, Effacer, passer au Suivant ou au Précédent

### **Enregistrement message de prédécroché/accueil:**

Après entrée en programmation

Touche AVANCE, Touche VOIX , Touche MGARDE

Choisir le message à enregistrer (1, 2, 3 ou 4) avec PREC, SUIV

Touche ENREG

Lancer l'enregistrement ENREG

Enregistrer le message +STOP. On peut Ecouter, Enregistrer à nouveau et Confirmer avec OK

## UTILISATION POSTES 4034

**Transférer un appel** : N° Poste ou touche programmée + raccrocher ou touche **TRANSF**

**Reprendre un appel si le poste ne répond pas** : utiliser la touche de coupure

Puis reprendre la ligne en attente

**Recevoir un 2eme appel** : appuyer sur la touche de ligne qui clignote

**Va et Vient** : passer alternativement d'une touche de ligne à l'autre

**Conférence** : Après appel et réponse du 2eme correspondant : 64 ou **+ Touche CONF**

**Intercepter un appel** : 71 + N° Poste

**Intercepter appel General** : 72

**Renvoyer ses appels** : touche  ou 791+ N° (Poste ou 0 + N° extérieur)

**Annuler le renvoi** : touche  ou 790

**Fréquences vocales pour appel de serveurs** : Touche **FV** ou 61 puis taper tous les codes demandés par le serveur

**Transférer un appel à l'extérieur** : après appel du 2eme correspondant, touche **TRANSF**

**Personnaliser son poste** (luminosité et sonnerie): **→ PERSO REGLER**

Luminosité: **LUMIN** + Choisir le niveau **Ecran** et **Icône** et valider avec **OK**

Sonnerie : **MELOD** + Choisir **Melod** et **Volume** et valider avec **OK**

**Initialiser sa messagerie vocale** ( si le poste dispose d'une boite vocale ) :

Appuyer sur la touche  + entrer un code secret + enregistrer son NOM selon les Instructions du guide vocal

**Personnaliser son annonce** : **→ PERSO + BTE VOC + PERSO + ENREG**

Enregistrer l'annonce +**STOP**. On peut **Ecouter**, **Enregistrer** à nouveau et Confirmer avec **OK**

**Configuration du répondeur mode répondeur simple ou enregistreur** : **→ PERSO + BTE VOC**

**→ MODE**: Choisir et valider avec **OK**

**Modifier son code secret** : **→ PERSO + OPTION + CODE + Ancien code + Nouveau code + OK**

### **Consulter ses messages**

(voyant  clignote)

Touche 

L'afficheur indique le Nbre de messages **VOIX** (messagerie vocale) et **TEXTE**(appels non répondus)

#### Pour consulter les messages voix

Touche **VOIX** + code secret + **MSG**

Appuyer sur les touches correspondantes pour **Ecouter**, **Effacer**, passer au **Suivant** ou au **Précédent**

#### Pour consulter les messages textes

Touche **TEXTE**

Le dernier N° qui a appelé s'affiche

Appuyer sur les touches correspondantes pour **Appeler** ce N°, **Effacer**, passer au **Suivant** ou au **Précédent**

## UTILISATION POSTE OPERATEUR 4034

**Entrée en programmation :** → **OPERAT**

Mot de passe de base : help1954 **OK**

### **Modification mot de passe opérateur**

Après entrée en programmation

Touche **AVANCE**, → **MOTDEP**

Ancien mot de passe (help1954) **OK**, nouveau mot de passe (19541954) **OK**, confirmer 19541954 **OK**

### **Mise à l'heure :**

Après entrée en programmation (Mot de passe 19541954)

Touche **HORLOG**: Entrer la date et l'heure et valider avec **OK**

### **Programmation du Répertoire Collectif :**

Après entrée en programmation

Touche **REP COL**

L'afficheur indique le 1er N° Abrégé ( 8000) avec le N° Tel si il est programmé  
ou Entrée Libre si il est vide

Touche **CHANGE** :Taper le Nom **OK** Taper le N° Téléphone 10 chiffres **OK**

Pour enregistrer un autre N° Abrégé touche **PREC,SUIV** ou → **NOUV**

### **Modification d'un nom de poste :**

Après entrée en programmation

Touche **ABONNE**

Destinataire : taper le N° du poste

Touche **NOM** :Modifier et **OK**

### **Enregistrement Boite Vocale Générale( si nécessaire )**

Après entrée en programmation

Touche **AVANCE**, → Touche **MV** , Touche **GALMBX**,Touche **ENREG**

Lancer l'enregistrement **ENREG**

Enregistrer l'annonce +**STOP**.On peut **Ecouter**, **Enregistrer** à nouveau et Confirmer avec **OK**

### **Lecture messages Boite Vocale Générale**

Touche 

Touche **GEN MBX**

Mot de passe( 19541954)

Touche **MSG**

Appuyer sur les touches correspondantes pour **Ecouter**,**Effacer**,passer au **Suivant** ou au **Précédent**

### **Enregistrement message de prédécroché/accueil:**

Après entrée en programmation

Touche **AVANCE**, Touche **VOIX** , Touche **MGARDE**

Choisir le message à enregistrer (1, 2, 3 ou 4) avec **PREC**, **SUIV**

Touche **ENREG**

Lancer l'enregistrement **ENREG**

Enregistrer le message +**STOP**.On peut **Ecouter**, **Enregistrer** à nouveau et Confirmer avec **OK**