

## UTILISATION POSTES 4039/4029

### Pour appeler un correspondant extérieur

Combiné raccroché:fonction mains libres

Composer le **0** suivit du numéro de votre correspondant

Vous pouvez à tout moment décrocher le combiné ceci coupe automatiquement l'ampli du poste

### Répondre à un appel venant de l'extérieur

Décrocher le combiné, vous êtes en communication **OU** voir les différentes possibilités ci-dessous

### Pour transférer un appel :

**Mettre en attente** : Appuyer sur la touche dynamique **ATTENTE**

La ligne en attente est symbolisée par une note de musique 

Composer le N° du poste ou Appuyer sur la touche programmée

Le poste interne décroche : annoncer le transfert

Si acceptation raccrocher, l'appel est automatiquement transféré

Si refus du transfert : Reprendre l'appel en rappuyant sur la touche 

**Reprendre un appel si le poste ne répond pas**: utiliser la touche  et rappuyer sur la touche  pour récupérer l'appel

**TRES IMPORTANT**

**Recevoir un 2ème appel (bip dans l'écouteur)** : appuyer sur la touche de ligne qui clignote 

Le premier appel passe automatiquement en attente

Possibilité de transfert (voir transfert) ou reprise du 1er appel touche 

**Va et Vient avec 2 communications**: passer alternativement d'une touche de ligne à l'autre

### UTILISATION DU BIS

**1er) Bis**: Décrocher ou Utiliser le Mains Libres 

**Touche**  Permet de rappeler le dernier N° composé (interne ou externe)  
**OU**

**2ème)** Avec le navigateur choisir **MENU ... Sélectionner liste de Bis**

choisir un des 10 derniers N° composés avec le navigateur et **OK**

**Ecoute amplifiée.** (permet de faire entendre la communication à un autre.

**En conversation appuyer sur la touche**  **2"** (touche s'allume en vert et clignote)

**Conférence : Après appel et réponse du 2ème correspondant :** Touche **Conférence**

**Intercepter un appel:** **71 + N° Poste**

**Intercepter appel General :** **72** ( Interception entre postes du même groupe. )

**Renvoyer ses appels :** touche **Renvoi** ou 791+ N°(Poste ou 0 + N°extérieur)

**Annuler le renvoi:** touche **Renvoi** ou 790

**Personnaliser son poste**(luminosité et sonnerie):

Avec le navigateur accéder à la page Menu

Touche **Réglage**

Touche **Poste**

**Contraste:**Touche **Contraste**, **Ecran**,  **Icône** régler avec + / - et valider avec **OK**

**Sonnerie :**Touche **Mélodie** + Choisir **Melod** et valider avec **OK**

Touche **Volume**,régler avec + / - et valider avec **OK**

## PROGRAMMER UNE TOUCHE

Sélectionner la touche (.....)

**Label** : rentrer le nom en majuscule (**touche Majuscule maintenue appuyée**) valider par OK

**Numéro**: rentrer le 0 et ensuite le numéro à composer. Ceci pour un numéro extérieur. Valider par OK

## EFFACER OU MODIFIER UNE TOUCHE PROGRAMMEE

Même manip que pour programmer mais appuyer avant sur **la touche i**

Suivre les indications proposées sur l'écran du poste

## **MESSAGERIE VOCALE**

**Initialiser sa messagerie vocale** (*si le poste dispose d'une boîte vocale*) :

Appuyer sur la touche  + entrer un code secret + enregistrer son NOM selon les Instructions du guide vocal. Cette opération est faite par le technicien.

**Personnaliser son annonce** : Annonce répondeur simple ou enregistreur (voir choix du répondeur)

Avec le navigateur accéder à la page Menu

Touche **Réglage**

Touche **Boîte vocale**

Touche **Message Perso**

Affichage : **Prêt à l'enregistrement**

Décrocher le combiné (soyez prêt à parler)

Touche **Enregistrer** et **en suivant faite votre annonce**

A la fin de l'annonce appuyer sur la **touche STOP**....Vous pouvez : **Ecouter, Enregistrer à nouveau ou Confirmer avec OK**

Affichage : **Enregistrement accepté**

Touche  pour libération

### Choix du répondeur :

Toujours dans le menu **Boîte vocale**

Avec le **navigateur** aller vers le bas, et choisir **MODE**

**Proposition** : Rep simple ou Rep enregistreur. Faire le choix et valider par **OK**

Ne pas oublier de libérer 

### Consulter ses messages

(voyant  **clignote**)

Appuyer sur la Touche clignotante 

L'afficheur indique le Nbre de messages **VOIX** (messagerie vocale) et **TEXTE**(appels non répondus)

**Pour consulter les messages textes.** *Ce sont les numéros des appels entrants non répondus*

Touche **Lire texte**

Choisir le message à consulter avec le navigateur et **OK**

Appuyer sur les touches correspondantes pour **Rappeler le N° ou Effacer**

### Pour consulter les messages voix.

Touche **voix**

Touche **consulter**

Choisir le message à écouter avec le navigateur et valider par **OK**

Sélectionner les touches correspondantes soit : **ECOUTER OU EFFACER**

**Toujours libérer**



### Pour activer le renvoi de vos appels sur votre boîte vocale.

Plusieurs possibilités. Celles-ci vous seront communiquées par le technicien .  
(fonction de la programmation souhaitée)